

ATEN IC485SI RS-232 to RS-485 Interface Konverter

Artikelnummer	14.01.6810
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	IC485SI
EAN (Einzelstück)	4710423772137



- Konverter zwischen den seriellen Techniken RS232 und RS485
- Die Datenübertragung wird über das RTS-Signal gesteuert
- DCE/DTE umschaltbar
- Verbindungsauswahl zwischen Point-to-Point, Multidrop und Einfach/Duplex
- Vollduplex mit vier und Halbduplex mit zwei Drähten
- Kompakte Baugröße
- Übertragungswege bis 1200m
- Entkopplung von Signal und Stromversorgung
- Unterstützt Baudraten bis 115,2 Kbps

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe	grau
Lieferumfang	Konverter, Netzadapter (9V DC, 300mA), Bedienungsanleitung
Anschlüsse Seite 1 (PC)	Terminal Block 4 fach
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	DB25 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	Terminalblock

Seite 1 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses	D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung	RS232 RS485
Max. Bandbreite	mx. 100kBit/s
Anwendungsbereich	extern
Abmessungen (HxBxT)	21 x 55 x 79 mm