

# Neol Infrarot Bewegungsmelder

**Artikelnummer**

19.99.3458

**Hersteller**

NEOL

**Hersteller-Art.-Nr.**

MOVE DET



Dieser Infrarot Bewegungsmelder verfügt über 2 digitale Ausgänge (Alarm und Sabotage) und kann direkt an einen der vier Eingänge auf der Rückseite eines VizioGuard-Systems (optional über das digitale Eingangsmodul an einen ePowerSwitch Master) angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt über das potentialfreie Anschlussterminal.

2 digitale Kontakte, Sabotage-Ausgang (TMP), Sabotageüberwachung

Sofort anschließbar

Der Bewegungsmelder wird optional mit einem digitalen Eingangsmodul geliefert. Auf diese Weise ist ein schneller und einfacher Anschluss an einen ePowerSwitch Master möglich. An das VizioGuard-System kann der Bewegungsmelder direkt angeschlossen werden. Zur optimalen Absicherung der Räume ist eine Platzierung an den sensiblen Orten ausreichend.

Zuverlässige Erkennung

Aufgrund seines Mikroprozessors und der dualen Sensorik ist dieser Bewegungsmelder erstaunlich zuverlässig und betriebssicher mit einem Erkennungswinkel von 85° und einer Reichweite von bis zu 12 Metern.

- Bewegungsmelder mit doppeltem Sensor für eine maximale Sicherheit

- 

keine getrennte Stromzufuhr

- 3m langes Vierdrahtkabel inbegriffen
- Sabotagekontakt
- Relaisausgang
- Meldeanzeige (LED) deaktivierbar
- Empfindlichkeit einstellbar
- Testfunktion
- Stromverbrauch (Ruhe/Alarm): 15 mA.
- Schaltstrom: 100 mA
- Netzspannung: 12 VDC.
- Kontaktart: Alarmkontakt : NC/NO, 24 VDC, 100 mA
- Erfassungswinkel: 85°
- Breite: 60mm

## Technische Daten

Hersteller	NEOL
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	Sensor für Bewegung
Funktion	Sensor für Bewegung
Bauform	Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter	nein
Anschlusskabel	2.8 m